

# 5861RK

Creative Touch 5 Serie 86" - Premium Interaktives Display



- **Erweiterte Interaktion und Kollaboration** - TapCast Pro interaktives Tool für drahtlose Kommunikation
- **Hochwertiges Design und Features** - Ultraflacher Frontrahmen mit Premium-Software
- **Stiftetui mit automatischer Whiteboard-Anwendung Aktivierung** - 2 Stifte Erkennung und Bildschirmaufnahme
- **Fortschrittliche Touch-Technologie** - Erkennung von Stift und Finger Berührung

Verbessern Sie jedes interaktive Erlebnis mit einem Optoma Multi-Touch-Flachbildschirm. Die erstklassigen interaktiven Flachbildschirme der Creative Touch 5 Serie bieten eine hervorragende Anwendung und Konnektivität für eine effiziente Zusammenarbeit in jedem Klassenzimmer oder Geschäftsraum.



# Specifications

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Display</b>                 |   |
| Lichtquelle                    | Direct type LED   |
| Größe (diagonal)               | 86"   |
| Auflösung                      | 3840(H)*2160(V) Pixel (UHD 4K)  |
| Helligkeit                     | 370 cd/m2   |
| Kontrastverhältnis             | 1.200:1   |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 4.000:1   |
| Betrachtungswinkel             | 178°  |
| Reaktionszeit                  | 8ms   |
| Lebensdauer                    | 50.000 Std.   |
| Lautsprecher                   | 2   |
| Watt pro Lautsprecher          | 16W   |
| Oberflächenhärte               | 7Mohs   |
| Glas                           | gehärtetes Glas, Blend-/Fingerabdruckschutz   |
| Pencil hardness                | 9H  |
| <b>Physische Daten</b>         |   |
| Abmessungen (B x T x H) (mm)   | 1957 x 86 x 1160  |
| Wandschrauben Spezifikation    | M8*25mm   |
| VESA Bohrungen                 | 800*600mm   |
| Standard Zubehör               | Europäische Standardnetz Kabel (3m)<br>Amerikanische Standardnetz Kabel (3m)<br>Britische Standardnetz Kabel (3m)<br>USB-Kabel<br>HDMI-Kabel (5m)<br>Interaktiver Stift 2x<br>Fernbedienung<br>Batterien<br>Stifthalter<br>Schnellstart-Anleitung |
| Anschlüsse                     | <b>Anschlüsse</b> 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 3 x USB2, 3 x USB 3.0<br><b>Ausgänge</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm<br><b>Steuerung</b> 2 x USB-B interaktiv, 1 x RS232, 1 x RJ45  |
| Net weight                     | 64.65 kg  |
| Gross weight                   | 95.55 kg  |
| <b>Touch System</b>            |   |
| System                         | Windows10 / Windows8 / Windows7 / WindowsVista / WindowsXP / Linux / Mac / Android / Chrome   |
| Berührungspunkte               | 10 Punkte-Schreib-fähig und 20-Punkte-Touch-fähig   |
| Touch Tool                     | Finger, passiver infrarot Stift   |
| <b>Power</b>                   |   |
| Stromversorgung                | 100-240V~ 50/60Hz   |
| Stromverbrauch (standby)       | ≤0.5W   |
| Stromverbrauch (max)           | 550W  |
| <b>Betriebssystem</b>          |   |
| System Version                 | Android 8.0   |
| CPU                            | HiSilicon 811 ARM dual core A73+ dual core A53  |
| GPU                            | Quad-core Mali G51  |
| RAM                            | 4GB   |
| Storage                        | 32GB  |